

# KMC10

Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio



**KMC10, il contatto via radio porta / finestra dal design compatto ed innovativo, rappresenta la soluzione più adatta per l'installazione di qualsiasi tipo di applicazione, anche la più complicata.**

KMC10, il contatto via radio porta / finestra dal design compatto ed innovativo, rappresenta la soluzione più adatta per l'installazione di qualsiasi tipo di applicazione, anche la più complicata. Grazie al suo profilo sottile e al biadesivo incluso, il KMC10 garantisce un'estrema facilità di utilizzo e velocità operativa.



## Caratteristiche di Prodotto

- Alta affidabilità della frequenza 868MHz
- 1 batteria al litio pre-installata con linguetta di attivazione
- Distanza massima tra magnete e trasmettitore: 16 mm
- Superficie liscia adatta all'applicazione del bi-adesivo (incluso)
- Contatto sabotaggio contro apertura e funzione anti-strappo
- Antenna PCB
- PCB installato sul coperchio per una semplice installazione
- Reed switch a bordo
- Ingresso per contatto esterno normalmente chiuso
- Conformità CE e Rohs



**BENTEL**  
SECURITY



# KMC10

## Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio

### Installazione più Rapida

Il KMC10 è dotato di una batteria al litio pre-installata attivabile tramite linguetta per aiutare l'installatore a risparmiare tempo: il contatto, infatti, non deve essere aperto per l'inserimento della batteria, basta semplicemente tirare la linguetta ed installare il contatto. Per semplificare ulteriormente il processo di installazione, il PCB è stato inserito direttamente sul coperchio. Per il montaggio tramite viti (consigliato con l'opzione antistrappo), il nuovo design non richiede la rimozione del PCB.

### Affidabilità e Versatilità

Il KMC10 è stato progettato per segnalare in maniera affidabile qualsiasi operazione di sabotaggio e rimozione. Il contatto invierà un segnale al sistema di allarme nei casi in cui sarà aperto o rimosso da una parete. Se il sistema di sicurezza è inserito quando si verificano questi eventi, l'allarme si attiverà e il centro di vigilanza riceverà una notifica della violazione (se programmata).

Il KMC10 ha inoltre un ingresso per contatto esterno che permette di essere collegato ad un contatto cablato standard. Questa caratteristica è utile all'installatore lì dove sia richiesto installare il magnete ad una distanza superiore a quella massima impostata per il contatto (16 mm).

### Valore Aggiunto

Il KMC10, significativamente più piccolo rispetto a molti altri contatti porta/finestra, è inserito in un involucro compatto che si adatta perfettamente ad essere installato anche negli spazi più ristretti e, grazie al design discreto, si adatta alla maggior parte degli ambienti.

Funzionante tramite tecnologia 868MHz, dotato di batteria al litio a lunga durata, il KM10 è compatibile con tutti gli attuali ricevitori Bentel a 868MHz.

### Informazioni per l'Ordinazione:

KMC10 Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio

### Compatibilità

Il KMC10 è compatibile con il seguente ricevitore:

Ricevitore Via Radio VRX32-868

### Caratteristiche Tecniche

Dimensioni .....	75 x 31 x 22 mm
Batteria .....	[ 3V al Litio]
Durata Batteria .....	5-8 anni (Tipica)
Temperatura di Funzionamento .....	0-49°C
Umidità di Funzionamento .....	5-93% UR

